

Couleurs des conducteurs pour câbles G51

Paires	Cond. A	Cond. B	Paires	Cond. A	Cond. B
1	blanc	bleu	21	blanc	bleu - rouge
2	blanc	jaune	22	blanc	jaune - rouge
3	blanc	vert	23	blanc	vert - rouge
4	blanc	brun	24	blanc	brun - rouge
5	blanc	gris	25	blanc	gris - rouge
6	blanc	bleu - blanc	26	blanc	bleu - rouge - blanc
7	blanc	bleu - jaune	27	blanc	bleu - rouge - jaune
8	blanc	bleu - vert	28	blanc	bleu - rouge - vert
9	blanc	bleu - brun	29	blanc	bleu - rouge - brun
10	blanc	bleu - gris	30	blanc	bleu - rouge - gris
11	blanc	jaune - blanc	31	blanc	jaune - rouge - blanc
12	blanc	jaune - vert	32	blanc	jaune - rouge - vert
13	blanc	jaune - brun	33	blanc	jaune - rouge - brun
14	blanc	jaune - gris	34	blanc	jaune - rouge - gris
15	blanc	vert - blanc	35	blanc	vert - rouge - blanc
16	blanc	vert - brun	36	blanc	vert - rouge - brun
17	blanc	vert - gris	37	blanc	vert - rouge - gris
18	blanc	brun - blanc	38	blanc	brun - rouge - blanc
19	blanc	brun - gris	39	blanc	brun - rouge - gris
20	blanc	gris - blanc	40	blanc	gris - rouge - blanc