

# Conducteurs selon HD 308 S2


## Couleurs des conducteurs selon normes NIN 2010

### Conducteurs selon HD 308 S2

<b>L</b>	brun, noir, gris	
<b>N</b>	bleu	
<b>PE</b>	vert-jaune	
	<p>Dans les câbles dès 6 conducteurs, les conducteurs sont numérotés avec le numéro 1 au centre. Le vert-jaune se trouve à l'extérieur. Dans les câbles sans conducteur bleu, prendre comme neutre (N) le conducteur avec le numéro le plus élevé.</p>	<p>Câbles sous gaine de base unique et les fils, les normes de leurs équipements ne sont pas disponibles avec une gaine de couleur jaune-vert ou bleu, par exemple, pour les grandes sections peuvent être utilisés comme: Terre, si deux extrémités du câble sont marqués en vert et jaune. Neutre, si les deux extrémités du câble sont en bleu.</p>
	<b>Couleurs des conducteurs selon CEE avec vert-jaune</b>	<b>Couleurs des conducteurs selon CEE sans vert-jaune</b>
	3   vert-jaune, bleu, brun	2   bleu, brun
	4   vert-jaune, brun, noir, gris	3   brun, noir, gris
	5   vert-jaune, bleu, brun, noir, gris	4   bleu, brun, noir, gris
		5   bleu, brun, noir, gris, noir
	Seulement pour certaines applications, les couleurs des fils suivants sont possibles, en raison habituellement un emploi du secteur manufacturier	
	4   vert-jaune, bleu, brun, noir	
	3   bleu, brun, noir	

# Couleurs des fils selon HD 308 S2 (ancienne – nouvelle)

## Identification couleur ancienne – nouvelle

Nombre de conducteurs	Ancienne id. : SEV 1101, 1102 Tableau 1a (CH)	Ancienne id. : SEV 1101, 1102 Tableau 2 (CENELEC)	Nouvelle id. : HD 308 S2
	Pour installation à demeure	Pour installation à demeure ou mobile	Pour installation à demeure ou mobile
	Conducteurs rigides	Conducteurs souples	Conducteurs rigides ou souples
	Ordre des phases / Sens de rotation →	→	→
<b>Avec conducteur de protection vert-jaune</b>			
3	nr bl vr/jn 	br bl vr/jn 	vr/jn bl br 
4	nr rg bl vr/jn 	nr br bl vr/jn 	vr/jn bl br nr *) 
4	nr rg bc vr/jn 		vr/jn br nr gr 
5	nr rg bc bl vr/jn 	nr br nr bl vr/jn 	vr/jn bl br nr gr 
<b>Sans conducteur de protection vert-jaune</b>			
2	nr bl 	br bl 	bl br 
3	nr rg bc 	nr br bl 	br nr gr **) 
4	nr bl bc bl 	nr br nr bl 	bl br nr gr 
5		nr br nr nr bl 	bl br nr gr nr 
*), **), réalisation spéciale sur demande			
Fonction	Abrévia-tion	Anciennes couleurs de conducteurs SEV	Nouvelles couleurs des conducteurs HD 308 S2
Conducteur polaire	L	nr  câble unipolaire	nr  câble unipolaire
	3L	nr rg bc  câble multipolaire	br nr gr  câble multipolaire
Conducteur neutre	N	bl 	bl 
Conducteur de protection	PE	vr/jn 	vr/jn 